ПРИЛОГ V - ХОДОГРАМ АКТИВНОСТИ НА ПРИКЉУЧЕЊУ ЕЛЕКТРАНЕ

1. ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

ПРОИЗВОЂАЧ подноси
Захтјев за издавање електроенергетске сагласности за нове објекте за производњу електричне енергије уз који доставља:

- Податке о подносиоцу захтјева
- Ситуациони план са уцртаним објектима
- Локацијске услове за изградњу електране
- Копију идејног пројекта електране
- Копију уговора о концесији
- Доказ о уплати ЕЕС

Уколико је захтјев за издавање ЕЕС непотпун, тражи се допуна захтјева

ДИСТРИБУТЕР израђује

1. ***Елаборат о прикључењу (за објекте снаге веће од 100 kW)***
2. ***Пројекат потребних измјена на постојећој дистрибутивној мрежи***
3. ***Рјешење о електроенергетској сагласности***

2. ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА

ПРОИЗВОЂАЧ подноси
Захтјев за израду главног пројекта и закључивање уговора о прикључењу електране уз који доставља:

- Главни пројекат електране
- Доказ о уплати трошкова израде главног пројекта прикључка

ДИСТРИБУТЕР израђује
Главни пројекат прикључка електране на дистрибутивну мрежу и доставља га на ревизију.

НЕЗАВИСНО ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Споразумно одређено од стране Произвођача и Дистрибутера врши ревизију Главног пројекта

ПРОИЗВОЂАЧ са Дистрибутером закључује
Уговор о прикључењу објекта електране на дистрибутивну мрежу

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА

ПРОИЗВОЂАЧ закључује следеће уговоре са:

- ***Уговор о снабдијевању ел. ен.*** → **СНАБДЈЕВАЧЕМ**
- ***Уговор о продаји ел. ен.током привременог прикључења*** → **ОСП или трговац**
- ***Уговор о приступу*** → **ДИСТРИБУТЕРОМ**

3. ПРИЈЕМНА ИСПИТИВАЊА – ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ

ПРОИЗВОЂАЧ подноси
Захтјев за привремено прикључење ради испитивања у стварним погонским условима уз који доставља прописану документацију

ДИСТРИБУТЕР спроводи
Интерни технички преглед прикључка, мјерних и заштитних уређаја и израђује
Извјештај о интерном техничом прегледу

ДИСТРИБУТЕР
Прикључује електрану на дистрибутивну мрежу за потребе привременог прикључења.
Врше се **функционална испитивања** паралелног рада електране са дистрибутивном мрежом.

4. ТРАЈНИ РАД

ПРОИЗВОЂАЧ подноси Захтјев за технички преглед

Орган који је издао грађевинску дозволу
врши технички преглед и издаје ***Употребну дозволу за електрану***

ПРОИЗВОЂАЧ подноси
Захтјев за трајно прикључење електране уз који доставља:
- Копију употребне дозволе
- Копију дозволе за обављање дјелатности (електране снаге > 1MW)

ДИСТРИБУТЕР
Прикључује електрану на дистрибутивну мрежу од када почиње трајни погон електране и издаје ***Декларацију о прикључку електране***

ПРОИЗВОЂАЧ закључује ***Уговор о продаји електричне енергије*** са

Оператором система подстицаја или трговцем